

新天 新地 新唐人

新唐人电视收看指南

如果您关注国家、民族的现状和未来，请看新唐人电视；
如果您关心自己、亲人的命运和安全，请看新唐人电视！



关于新唐人

【全球最大中文电视新闻网】

新唐人电视台于 2001 年 12 月正式成立，2002 年 2 月在美国首播，总部位于纽约，是全球最大的中文电视新闻网。新唐人电视台拥有遍布世界各大洲和纽约、东京、巴黎、悉尼等国际大都市的 70 个记者站的强力媒体队伍，并在中文电视媒体中唯一实现 24 / 7 不间断的播报力度，报导环球最新动态和大陆真实新闻，成就新唐人的“中文电视第一品牌”的媒体地位。新唐人目前透过卫星、有线和无线电视以及网络电视全天候向亚洲、欧洲和北美洲的上亿观众播放。目前中国大陆可以接收到东经 113° 的韩星五号 KU 波段新唐人中国频道和东经 88° 的中新二号 C 波段新唐人亚太台。

【海外最大中文节目出品方】

新唐人是电视自制节目产量最大的海外中文电视媒体，每年自产量超过 1200 个小时。新唐人基于纽约的战略聚点和全球视野，不断推出文娱综艺、生活消费、教育咨询等特色栏目，展现纽约都市最新潮流和西方主流生活风尚，成为海外华侨、新一代海外移民、全球华人游客和观众了解美国本土资讯的高品质综合服务媒体平台。

新唐人电影、电视节目、创意广告、动漫制作等多项作品屡次在国际电影节和媒体大会上赢得赞誉，获奖殊荣超过 50 项。其中，新唐人出品的纪实电影《自由中国》连续在 7 个国际电影节(其中包括好莱坞媒体音乐奖、洛杉矶独立电影节大奖、费城国际言论自由电影节大奖、休斯敦国际电影节最高奖等)摘得桂冠，并在美国十大城市院线成功上映。新唐人出品的电视节目《世事关心》也获得美国传媒大奖。

【全球最大国际文化赛事主办方】

新唐人自 2007 年起推出新唐人全球华人系列大赛，通过大规模高品质的文化节目和大型活动，传播和复兴世界及中华正统文化。系列大赛包括中国舞、武术、汉服设计、中国菜厨艺、小提琴、声乐、钢琴、人物写实油画和摄影等，是世界上唯一曾在时代广场、卡内基音乐厅等国际地标推广中国正统文化的最大活动主办者。

【“世界第一秀”媒体赞助合作伙伴】

新唐人还是被誉为“世界第一秀”的神韵中国舞和神韵交响乐的媒体赞助合作伙伴。神韵品牌在短短几年时间走向全球主流市场的过程中，新唐人作为独家电视媒体合作伙伴，向全世界传播神韵所呈现的艺术内涵和文化价值，做出了不可磨灭的贡献。

新唐人现已覆盖电视、网络、移动三大媒体终端，兼具新闻、影视、综艺三大内容形态，贯通内容制作、播出、发行三大运营环节，成为品牌客户、媒体伙伴、政府机构、教育院校和社会名家的首选中文电视网。

【独树一帜、值得信赖的华人媒体】

自 2004 年 4 月起，新唐人成为第一家、也是唯一一家通过卫星对大陆播放未经过滤节目的独立中文电视网络。新唐人关注中国弱势群体、民间维权、经济动态、国情民声，每当重大事件发生时，人们依赖新唐人带来真实的消息。国际记者联合会称：新唐人自建立以来因其“对政治、经济、文化事件客观及时的报道”而赢得了国际声誉。

无论何时何地，要获得真实资讯，就看新唐人电视台！

主要节目

视频资讯

[今日点击]
[新唐人新闻周刊]
[世事关心]
[中国禁闻]
[社区广角镜]
[环球直击]
[环球联播]
[一周经济回顾]
[新唐人亚太新闻]
[粤语新闻]
[中国通]

评论访谈

[热点互动直播]
[大陆新闻解读]
[百姓话坛]
[细语人生]
[透视中国]
[看西方]
[人杰地灵]
[金山互动]
[热点互动]
[微视频]

人文教育

[天韵舞春风]
[谈古论今话]
[中医]
[健康 99]
[艺海漫游]
[悠游字在]
[英语专题]
[勇闯天际]
[健康大哉问]
[乾坤无限大]
[未解之谜]

体娱休闲

[大千世界]
[游学天下]
[创意天下]
[美食天堂]
[健康是福]
[文化采风]
[欧洲纵横]
[笔墨传奇]
[福尔摩沙大搜查]
[皇家音乐厅]
[美丽 101]

特别专题

[九评共产党]
[神韵专题节目]
[我们告诉未来]
[新唐人全球系列大赛]
[风雨天地行]
[漫谈党文化]
[办公室故事]
[侃侃而谈]
[穿越时空伸展台]
[其它专题]

新唐人新闻播出时间：上午 07:00—08:00 中午 12:00—13:00 下午 15:00—15:30 晚间 19:00—

使用 iPPOTV (爱博电视软件) 在互联网上观看新唐人电视

一. 软件介绍

StarP2P 公司发布了新版爱博电视软件破网版。中国大陆网民在个人 PC 电脑上安装爱博电视软件后，无需翻墙，就可以利用宽带上网，及时收看收听到海外的新唐人电视台、《九评共产党》、希望之声等电视和广播节目，了解真实资讯。

新版爱博破网版在反封锁性能方面更进一步提高，软件安装简单，有中文界面，可以大力推广给中国大陆的网友了解真相，对于暂时无法安装卫星接收天线的地区尤其有帮助。海外及中国大陆，使用爱博破网版的用户越多，大陆用户突破封锁的效果越好。

免费下载方法 >>

大陆用户通过「动态网」、「无界」等翻墙软件登录 ipptv.com 下载

使用「自由门」、「电驴」等翻墙软件或「VERYCD」等「uTorrent」寻找「最新版本 iPPOTV」下载

用海外电子邮箱 gmail、hotmail，发一封邮件给 ipptv2011@gmail.com，主题为 1234，即可收到最新版本的「爱博电视」

无需翻墙打开即看新唐人、美国之音、网台...

注意事项

安装及第一次使用爱博电视时，一定要关闭翻墙软件 / 网络代理，否则收视效果无法保证

国产的杀毒和防火墙软件，如：360、金山等，会干扰 iPPOTV 及其它翻墙软件的正常运行。建议大陆使用者尽可能使用海外的杀毒和防火墙软件。

打开「爱博电视」如果没有频道列表，请给 ipptv.abcd@gmail.com 发封电子邮件，请务必在主题上写上 **abcd**，10 分钟左右即可收到回复。

反馈及问题，请发电子邮件 support@starp2p.com **即时安全又方便**

二. 获取方法

大陆用户可通过下面的方法获得“爱博破网版”软件：

(1) 使用自由门、无界浏览等翻墙软件登录 www.ipptv.com 网站下载。

(2) 或用海外电子邮箱，如 gmail 或 hotmail 给 ipptv2011@gmail.com 发一封电子邮件，邮件主题为“1234”。即可收到最新版本的爱博电视。

(3) 还可通过畅游电驴、BT 搜索等软件下载最新版的 iPPOTV (注意：请不要使用中国大陆开发的各版本电驴，如 VERYCD 等)。

大陆用户获得软件后，在安装及第一次使用爱博电视前，一定要先关闭翻墙软件或网络代理，否则收视效果无法保证。另外，一些国产的杀毒和防火墙软件会干扰爱博电视及其它翻墙软件的正常运行。因此提醒大陆用户不要用国产的杀毒和防火墙软件，而用海外产的软件。

如果安装、运行后看不到频道列表，又不是上述的两种情况，请用海外邮箱，如 gmail，或 hotmail 给 ipptv.abcd@gmail.com 发一封电子邮件，主题为 **abcd**，以获得新的节点文件。

注：使用 yahoo 或大陆的电子邮箱，邮件会被挡住而收不到。

如有技术问题，可发邮件给：

support@starp2p.com

安全快捷 突破网络封锁

■ **索取自由门：**使用海外电子邮箱向 freeget.one@gmail.com 发送一封邮件，内容任意，标题任意(标题不可空白)。10 分钟内会收到回信，拿到几个 IP 地址，可下载自由门软件。

■ **索取无界浏览：**使用海外电子邮箱向 xiazai@upup.info 发送一封邮件，内容任意，标题任意(标题不可空白)。几分钟后就可以收到几个网页地址，可下载无界浏览软件。

中共为何害怕新唐人电视台？



如果说新唐人电视台是世界上最让中共政权感到害怕的电视媒体，一点也不为过。

究竟，中共政府为何如此惧怕新唐人？不但害怕人民接受新唐人专访，更怕人民收看新唐人，因此千方百计地在海内外透过政治、外交、经济等力量进行干扰、打压。

首先，因为新唐人敢于报导披露中共迫害法轮功的真相。

中共自 1999 年 7 月以来，对法轮功施加长达 14 年的迫害，已在国际上被认定是前所未有的“反人类罪行”，中共活摘法轮功学员器官一事更被喻为“这个星球上前所未有的邪恶”。

因此，中共血债派担忧，新唐人会将中共迫害法轮功的种种罪行与证据，持续向全中国与全世界曝光，让他们无处遁逃，终得伏法受刑。

我顺道澄清一点。据我所知，新唐人电视台员工中的确有法轮功学员，但也有员工不是学员。最重要的是我们要了解到，一个媒体员工的信仰与否，并不影响他们在新闻工作上的专业表现。

换言之，媒体只有“表现专业与否”的问题，没有“信仰与否”的问题。即便是所有员工持有同一信仰的媒体，也都能与其他任何媒体一样拥有专业的新闻表现，并享有同等的新闻自由，不受任何政治力量或暴力的干预箝制。

因此，对新唐人这样一个全球拥有 70 个记者站的专业国际新闻媒体，中共处心积虑地打压干扰，正充分映照出中共政权由于迫害法轮功、积累大笔血债而导致的作贼心虚与胆寒。

其次，中共害怕新唐人的根本原因，是因为新唐人对事件真相与公正报导的坚持，能将中国政治与社会的真相实况，传播给中国百姓，从而广开民智，破除中共谎言统治的迷雾。

中共在国内，能透过政治力量箝制媒体言论来为其造谣铺谎；在海外，则透过人民百姓缴纳的税金作为银弹，利诱威逼海外诸多媒体来为其“报喜不报忧”——但唯独新唐人等少数几个独立媒体，不仅威逼不成，利诱也不通。新唐人敢于披露中国社会政经真相、为中国百姓伸张人权正义的报导，成了让中共辗转难眠的骄阳烈日。

说到底中共真正想打压的，是它赖以附体为生的十亿中国人民。中共希望继续操控一切舆论宣传机器散布谎言、营造有利极权统治的意识氛围，从而维系其岌岌可危的一党专政。

因此，任何敢于报导真实中国现况、能向中国民众传递真实讯息的媒体，都是中共的眼中钉、肉中刺。因为这些真实报导，都将成为一把把利刃，把附体在中国人民身上吸血达 60 载的中共政权一刀一刀地剥割下来，并将中共暴政 60 年来的真相摊开曝光在百姓面前，让中共残民以逞的邪恶本质无所遁形、尽失民心，最终被解体淹没在历史的荒漫尘沙里。



新唐人电视台卫星天线接收调试方法简介


目前中国大陆可以接收到两套新唐人节目，分别是经度 113 的韩星五号 KU 波段新唐人中国频道和经度 88 的中新二号 C 波段新唐人亚太台。

一、中国大陆可收看到新唐人电视的地区和范围

看韩星五号场强图并结合实地安装反馈的情况，呼和浩特、太原、郑州、武汉、南昌地区使用

90 厘米加大的偏馈天线或者 1.2 米以上的正馈天线勉强可以收看韩五新唐人，再以东地区韩五的信号就逐渐强了，也就可以使用小一些的天线。

看中新二号 C 波段的场强图并结合实地安装反馈的情况，中国大陆的北方和西北地区不适合安装新唐人亚太台，即使使用 1.5 米以上的天线也不一定稳定接收，黄河以南地区使用 1.2 米以上的天线还可以。



二、接收韩星五号新唐人需要使用的器材

1: KU 波段的高频头，首选使用本振频率 11300 的高档铝制 KU 高频头接收，也可以使用 10750, 10600 的 KU 头。

2: 接收机使用免费的 DVB 机器，在中国大陆一般叫做 6B 或者中 6 接收机，还有一种中国特色的 6B 和中九卫星双模机也可以接收新唐人，但门限值高不建议使用，另外中九专用 ABS 接收机不能接收新唐人不要购买。



3: 偏馈和正馈天线都可以接收到新唐人。



4: 普通闭路电视馈线和英制 F 头



三、正馈天线接收韩星五号新唐人安装调试方法

1、选址：韩星五号位于赤道上空东经 113 度，处于中国大陆南偏西方向，所以天线南偏西方向不能有挡住卫星的障碍物，使卫星信号直接照射到天线，使用量角器、指南针、目测的方法确定天线大概方向。由于韩五卫星位置很高，在实际安装中，即使前面有六层高的楼房遮挡，后面的一楼还可以正常接收到韩五新唐人。

2、连接正馈天线、高频头、接收机、电视机，开

机以后如果连接正确电视机就会显示无信号状态。



3、使用接收机对星指导的功能计算当地接收韩星五号的的天线角度，输入当地的经度、纬度与卫星所在的经度 113 度，各地的经纬度在当地地图册中就有或是上网查询均可，输入完成按确认键，电视机屏幕会显示计算出来的仰角方位角是多少，然后记录下来。或者是上网下载寻星软件来计算角度。

4、输入韩星五号新唐人数据，按遥控器上的菜单—按节目设置—按增加节目输入本振频率：（高频头上标注的本振频率）11300；下行频率：12618；符号率：03900；极化方式：垂直；视频 PID：0257；音频 PID：0258；时钟 PID：0257；22k：关；DISEQC：关；模式：免费。此时电视屏幕显示信号强度 67% 信号质量 5% 以下。有信号强度的显示就说明高频头与接收机的连接正确，否则就是连线有断路的地方或者器材有故障。



5、调试：设置高频头的极化角，当接收机内设置的极化方式为垂直时高频头的 F 头指向时钟 4 点半的位置。

天线的方位角在后边会进行细微调整，这里只需要调整到大约向南的位置就可以了，最后要仔细地测量出天线的仰角，这个数值要非常的准确，精确到 0.5 度。

开始调试天线，先缓慢地左右旋转天线调整方位角，同时监测电视屏幕信号质量数的显示，如果来回旋转信号质量却没有变化，就说明仰角数值差别较大，再上下适当微调仰角，此时再继续来回旋转天




线调整方位角，两者配合直到信号质量超过 5%的时候就说明找到信号了，这时就不要大幅度地旋转天线，只需要细微的转动，同时监视信号质量，达到最大值后停止旋转，然后再细微地调整仰角以信号质量最大为准。

旋转高频头调整极化角，最后调整高频头与天线表面的距离，这些都是以信号质量达到最大时停止调整并固定高频头馈源夹。注意：有的品牌接收机要接收到 20 的信号质量时才会反应出来而且要有两秒的反应时间，这样的接收机就需要调试动作要缓慢，转动一点位置就停下来等待接收机反应信号。



调整好天线各部分角度后，按确定键保存节目，以后再调试这个台时，找到此台并按信息键就可以看到信号质量的显示了。然后自动搜索这颗卫星的所有节目就调试完成了。



6、最后做固定防水防风的处理，拧紧各部分螺丝，底座使用重物靠紧支架并压牢固，但不要压变形，馈线可以绑在馈源杆上，但要留有余地不要拉得过紧影响高频头，高频头接头开关使用饮料瓶套住，防水的效果很好。



四、偏馈天线单星接收韩星五号新唐人

组装挂式偏馈天线，要求各个活动部位的螺丝不要拧的太紧，在加力量的情况下还可以活动。由于在正馈天线接收韩五新唐人中已经详细介绍了输入调试的步骤，而偏馈天线与正馈天线的输入方法、和极化角的设置是一样的，所以在此不详细介绍。



要仔细地测量出来天线仰角，这个要非常的准确，精确到 0.5 度。有三种方法可以测量偏馈天线仰角，注意偏馈天线正装仰角要在计算仰角的基础上减掉 20 度或者是 22 度，要依不同品牌天线而定，固定仰角螺丝。

开始调试天线，先缓慢左右旋转天线调整方位角，同时眼睛盯住电视屏幕信号质量数的显示，如果来

回旋转信号质量没有变化，就说明仰角数值差别较大，需要再上下适当微调仰角，此时再继续来回旋转天线调整方位角，两者配合直到信号质量超过 5%就说明找到信号了，这时就不要大幅度地旋转天线，只需要细微的转动，同时监视信号质量，达到最大值停止旋转，然后再细微地调整仰角，旋转高频头调整极化角，这些都是以信号质量达到最大时停止调整并固定。



五、接收中新二号新唐人亚太台需要使用的器材

1：新唐人亚太台的卫星信号是 C 波段的，需要使用 C 波段的高频头接收。天线最小要使用 1.2 米的正馈天线，在信号超强的广东福建等地区也可以使用偏馈天线，但最小要 75 厘米的。接



收机使用与韩五一样的免费接收机就可以。使用普通闭路电视馈线和英制 F 头。

六、正馈天线接收新唐人亚太台的安装调试方法

正馈天线接收新唐人亚太台的安装调试方法和前面正馈天线接收韩五新唐人的方法是一样的，只是新唐人亚太台的经度是 88 度，所以计算出来的仰角方位角极化角与韩五新唐人不一样，高频头的极化角是 0 刻度线对准两点半的位置。数据需要输入新唐人亚太台的数据。



中新二号 C 波段新唐人亚太台卫星播出参数

经度	东经 88°
Frequency(频率):	03658 MHz (或 03655、03656、03657、03658、03659 均可)
Pol(极化):	H(水平)
Symbol Rate(符率):	03000
FEC(纠错):	1/2
VPID(视频 PID):	0513
APID(音频 PID):	0514
Clock PID(时钟 PID):	0513

七、偏馈天线接收新唐人亚太台

由于偏馈天线都是 KU 高频头的夹具，所以使用 C 高频头一般来说需要购买一种三环馈圆盘，既解决了夹具的问题，又可以增加十个信号质量。偏馈天线接收新唐人亚太台调试方法与偏馈天线接收韩五新唐人的调试是一样的，只是仰角方位角极化角不同，需要重新计算，接收数据输入新唐人亚太台的数据。

